CONMUTADORES - INDICADORES DE POSICION

TP Serie - Comnutadores de voltímetro y amperímetro






VOLTÍMETRO

Conmutador de voltímetro con posición "0", 3 posiciones de tensiones compuestas (fase-fase)

TP-701





L1 L2 L3 V1 • V2

• Montaje tras panel

• Para cuadro frontal o montaje en rail DIN

Aplicación


El montaje es a través de 4 fijaciones. Su grado de protección es IP65, corriente nominal In = 16 A, tensión nominal de 690 V, etiquetado en la parte frontal, y manivela de color negro. Llevan incorporado el diagrama de conexión. Las fijaciones están protegidas contra el contacto directos según VDE 0106, capítulo 100 y VBG 4, respectivamente


VOLTÍMETRO

Conmutador de voltímetro con posición "0",

3 posiciones de tensiones compuestas (fase-fase) y 3 posiciones de tensiones simples (fase-neutro)

TP-705







AMPERÍMETRO


Conmutador para amperímetro con posición "0", Unipolar, conexión a 3 transformadores de intensidad


TP-731





Dimensiones en mm											
Modelo	Α	В	Cmax	D	M1	M2	МЗ	R	S	W1	W2
TP-705	29	9.5	4	43	36	4	7	60	48	19	5





11 + W2 Drilling Plane

Dimensiones en mm											
Modelo	Α	С	D	F	L	A+L+C	В1	B2	В3		
TP-701	28	5	45	48	46	79	36	12	45		
TP-731	28	5	45	48	58	91	36	12	45		

