

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

IER

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE



IER

Modelo IER/1 para cables de \varnothing 80 mm



IER/1



IER/2



IER/3

IER Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Potencias de precisión VA		sec. 1 A / Potencias de precisión VA	
	Clase 0,5	Clase 1	Clase 0,5	Clase 1
250	2,5	5	2,5	2,5
300	5	7,5	5	7,5
400	10	10	10	10
500	10	15	10	15
600	10	15	10	15
750	10	15	10	15
800	10	15	10	15
1000	15	20	15	20
1200	15	20	15	20
1500	20	30	20	30
1600	20	30	20	30
2000	30	45	30	45

Cable	
IER	\varnothing 50 mm
IER/1	\varnothing 80 mm
Barra primaria	
IER	80 x 10 mm
IER/2	2 x 60 x 10 mm
IER/3	3 x 60 x 10 mm

Incluido: Fijación a barra primaria (excepto IER/1)

